



**Wetterschutzgehäuse gemäß IP65 aus Acryl für  
LED-Leuchtanzeige LWA-90 / LWA-130**

Gehäuse-Abmessungen:	B350 x H150 x T65mm (LWA-90) B400 x H200 x T65mm (LWA-130)
Wandstärken:	Ober- und Seitenteile 6mm, Rückwand 10mm
Dichtung:	umlaufend zwischen Oberteil und Rückwand

Montage:

1. Die rückseitige Schutzfolie entfernen, dann die Rückwand incl. dem bereits vormontiertem V2A-Unterbau-Sockel mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial an die Wand schrauben.
  2. Die elektrische Zuleitung erfolgt mittig an der Unterkante des Wetterschutzgehäuses, wofür das Gehäuse-Oberteil eine Aussparung zur Kabeleinführung aufweist. Die Leitung von unten hinter den Unterbausockel und durch eine seiner beiden Bohrungen führen.
  3. Das Leergehäuse der einzusetzenden LWA-90/130 mit den beigefügten Zylinderkopfschrauben M5x10 auf dem Unterbau-Sockel befestigen und die LWA-90/130 gemäß Anleitung installieren.
  4. Das Oberteil des Schutzgehäuses aufsetzen und die 2 bzw. 4 Schrauben des Deckels nur etwa handfest (!) anziehen, damit das Gewinde in der Rückwand nicht überbeansprucht wird.
- Zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch und keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.